

# KRYSSLISTE FASTTELEFON

Pr. 22. august 2008



Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
<b>ABB</b>						
ARCTIC, DUO, TELE	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	ABB Arctic og TBK Titan er samme apparat.
BRIO, MEMO, VIVO	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	
TASTAFON	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	
<b>ADIPHONE</b>						
BT100	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A	
<b>ALCATEL</b>						
2511	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	
4400 FBC EKSP.	213X-00	JA	8800-00-fbc	A	A, 3	8/8 mod. Kabel fra app til Ellipse og MPA termineres som 8310-FBC
904, 4100, 4220, 4400	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
ALTISET SELECT	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
AMANDA/DIGIMAT VDU	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	D / C	D(C), 1	Passer kun med GN2100/GN2000 og GN8000 MPA
DELTA AC	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	D / C	D(C), 2	Passer kun med GN2100/GN2000 og GN8000 MPA
DELTA DC-DT U/AUDIOM	SE ANM.	SE ANM.	8800-00-20	D / C	D(C), 2	Noen app er terminert som 8800-00-23. App m/audio har 6/6 modulstikk.
DELTA M/GML AUDIO M	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 1	Ved trådbasert headset, benytt GN8000 (Kabel til app. må termineres som 8800-00-07)
DELTA M/NY AUDIO M.	213X-00	JA	8800-00-07	A	A, 3	
KIRK ISDN DELTA 951	213X-00	JA	8800-00-951	A	A, 4	
4074 ( DECT)	213X-00	JA	8800-00-52	NEI	NEI	
MOBILE 100, 200, 300. 4076. ( DECT)	213X-00	JA	8800-00-46	NEI	NEI	GN4110 kan også benyttes
OPAL 40/80	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
OPAL KEY 22	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Vi har dessverre ingen løsning til denne telefontypen
REFLEX 4012,4023,4034,4035	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Rflx 4035 med rørløfter må løftekit LIFTERKIT-ALC. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
REFLEX ADVANC.EASY, FIRST,PREMIUM	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Rørløfter trenger løftekit LIFTERKIT-ALC. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
4029/4030/4039/4028/4038/4068 (IP-TOUCH)	213X-00	JA	8735-019	A	A, 4	Rørløfter trenger løftekit 0440-729. Kan brukes med EHS-funksjon mot GN9350 med kabel 14201-09
<b>ASCOM / AASTRA</b>						
CRYSTAL	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Kabel til dette apparatet har gått ut.
OFFICE 1550 PC SENTRALBORD	213X-00	JA	88001-99 (3)	B	B,4	
IP70B	213X-02	JA	8800-00-IP230	A/B	B, 4	På GN9350 og JX10 benytt kabel 14201-10. Apparatet støtter DHSG og har eget headset uttak.
OFFICE 25/35/ 45 (ny type)	213X-02	JA	88001-99(3)	B	B,4	Røravløfter kan ikke benyttes på disse tlf typene. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
EURIT XX, OFFICE 20/30/40	213X-02	NEI	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	GN9120 kan støye inn på app. (bruk da LP-inst.) Ved bruk av Ellipse benytt Ellipse LP art. 8837-90-11. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8.
OFFICE 130	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Bærbart DECT app. Har ikke headset utgang (se 130 PRO)
OFFICE 130/135 PRO	213X-02	JA	8800-00-46	NEI	NEI	GN4110 kan også benyttes

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
OFFICE 150	213X-02	JA	8800-00-55	NEI	NEI	
OFFICE 155 PRO (DECT)	213X-02	JA	ST25T	NEI	NEI	
9D24 DECT, OFFICE 160 PRO	2124-80-02	NEI	IKKE NØDV.	NEI	NEI	Samme apparat som Ericsson DT412
<b>AVAYA</b>						
Index (Dect)	213x-02	JA	8800-00-46	NEI	NEI	
5410, 9335	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A,4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>BANG &amp; OLUFSEN</b>						
Beocom 1600,2400,2500	213X-00	JA	8800-00-45	F	F, 4	
500,2	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
<b>BOSCH (TELENORMA)</b>						
T92,TK92	NEI	JA	NEI	NEI	NEI	
<b>CALLKEY</b>						
206/616	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	B	B, 1	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
VP1-2,VC1,CPO,CP1,CP2	SE ANM.	NEI	SE ANM.	B	B. 1	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
<b>CISCO</b>						
IP PHONE 30 VIP	213X-00	JA	8800-00-01	A	A, 4	
IP PHONE 7940/7960/7970	213X-00	JA	88001-99(5)	B	B,3	Dersom headsettet skal tilkobles rørutgangen, bruk 8800-00-03. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8 uansett utgang
IP PHONE 7908/7912	213X-00	JA	88001-99(6)	D	D,3	
7920/7980 DECT	213X-00	JA	8800-00-79	NEI	NEI	
IP Communicator (Softphone)	218X-82-109	JA	8120-01-04 8110-74-04	A*	NEI	GN8120 fungerer kun med versjon 1.1(5). GN9330 USB kan svare fra headsettet ("EHS").
<b>CONNEXION</b>						
BIG, PRO	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
FREE	213X-00	JA	8800-00-20	D	D, 3	Modulstikk terminert som 1=rød,2=blå,3=gul,4=brun
WING SPAN	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
<b>DORO</b>						
7055	213X-09	NEI	8800-00-46	NEI	NEI	Bærbart DECT apparat med egen headset utgang
AVANT, ASTI	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
AVANT PLUS	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Apparatet har egen headset utgang. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
BETA	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
CONGRESS 100, 200, 300, 305	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Apparatet har egen headset utgang. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
CORSICA, CRONOS	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
DIPLOMAT, PERU	SE. ANM.	NEI	SE. ANM.	A	A, 4	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000

<b>Produsent / Apparattype</b>	<b>Jabra GN 2100</b>	<b>Jabra GN 2000</b>	<b>Kabelalt.</b>	<b>Jabra GN 9XXX</b>	<b>Ellipse/ GN 8000</b>	<b>Anmerkninger/Kommentar</b>
EPS-2	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
GRACES	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Apparatet har egen headset utgang. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
HEADPHONE X 50	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Har egen headset utgang. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
SENSOR 500, 300	213X-02	NEI	88001-99(7)	A	A, 4	
WALK & TALK 1500 (Trådløst)	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Sensor 500 har headset utgang. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
WALK & TALK 1555 ( Trådløst)	213X-02	JA	8800-00-46	NEI	NEI	
DD 8075 / 8085 (Dect)	213X-02	JA	8800-00-46	NEI	NEI	
<b>ELMEG</b>						
CS 100	213X-02	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 5	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>ERICSSON</b>						
BCS 150 EKSP. APP.	SE. ANM.	NEI	SE. ANM.	A	A, 6	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
DIALOG 25XX, 26XX	SE. ANM.	NEI	SE. ANM.	A	A, 6	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
DIALOG 275X	SE. ANM.	NEI	SE. ANM.	A	A, 6	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
DIALOG, 3212 / 3213 / 33XX	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
DIALOG 42XX/44XX	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Har egen headset utgang.
FREESET DT570 (Dect)	213400-0570-05	NEI	SE ANM.	NEI	NEI	
FREESET DT590 (Dect)	2124-80-01	JA	SE ANM.	NEI	NEI	Ved andre trådbaserte sett, bruk kabel 8800-00-55. GN4110 passer også.
FREESET DT412 (Dect)	2124-80-02	NEI	IKKE NØDV.	NEI	NEI	Samme apparat som Ascom 9D24/Astra Office 160 PRO
FREESET DT368 (Dect)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Headset til denne produseres ikke lengre
EKSP. APP. OPI	NEI	NEI	SE. ANM.	A	A, 6	Gjelder app. produsert før mars 94. Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
EKSP. APP. OPI	213X-09	NEI	8800-00-01	A	A, 5	Gjelder app. produsert etter mars 94.
EKSP. APP. OPI M/ LEMO	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Headset til denne produseres ikke lengre
MINC	213X-00	JA	8800-00-03	A / B	B(A), 4	
UNIFON 11/12	213X-00	JA	8813-20-01	A	A, 6	Diavox DBA70X0XX, apparatene har sort mikrotelefon
UNIFON 11/12	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Diavox DBA 70X1XX, apparatene har beige mikrotelefon
<b>GN</b>						
MPA II / GN 8000 MPA	213X-00	JA	SE ANM.	NEI	NEI	Kabel 8800-01-01 mellom headset og mpa følger med.
GN TOPIC	213X-00	JA	8800-00-01	A	A, 3	Analog headset-telefon fra GN Netcom
GN7110	213X-00	JA	8800-00-01	A	A,4	Analog headset-tlf. fra GN Netcom Kabel sitter på tlf.
<b>GRANDSTREAM</b>						
GXP-2000	213X-00	JA	8800-00-46	A	A, 4	Noen app. er lev. med 3,5mm headset-utg., det medfølger adapter for 2,5mm til telefonen. GN4110 passer ikke.

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
<b>HABIMAT</b>						
HTX X2	NEI 213X-02	NEI JA	NEI 88001-99(2)	NEI B	NEI B, 5	Apparatet har ikke utgang for rør På GN2000 bruke 88001-99 i pos. 8.
<b>HAGENUK</b>						
EUROPHONE BASIC ISDN XL	SE ANM. 213X-00	SE ANM. JA	SE ANM. 8800-00-01 88001-99(1)	A A	A, 2 A, 4	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
<b>INNOVAPHONE</b>						
IP200 IP110 IP230	213X-02 213X-02 213X-02	JA JA JA	8800-00-IP200 8800-00-01 88001-99(1) 8800-00-IP230	F A A	F, 4 A, 4 A, 4	På GN9350 og JX10 benytt kabel 14201-10. Apparatet støtter DHSG.
<b>LG (GOLDSTAR, LG-NORTEL)</b>						
GDK, LDK, DIGITAL APP. GSX, GSX/E, GHX IP 420 GDC-400H WIT-300H LPD-serie	213X-00 NEI 213X-00 NEI 212X-82 213X-00	JA NEI JA NEI NEI JA	8800-00-01 88001-99(1) 8800-00-01 88001-99(1) 8800-00-01 88001-99(7) NEI 8800-00-46 8800-00-01* 88001-99(1)	A NEI A NEI NEI A	A, 4 A, 7 A,4 NEI NEI A, 4	Benytt Ellipse LP med art.nr. 8837-90-11. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7 Benytt Ellipse LP med art.nr. 8837-90-11. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7 GN4110 (4110-04) passer. Trådløst DECT-apparat. Bærbart WLAN-apparat. 4110-04 kan også benyttes. Apparat med headset utgang bruker 8800-01-46. Ved bruk av trådløst på headset uttak benyttes kabel 8800-00-75.
<b>LINKSYS</b>						
SPA 942	213X-00	JA	8800-01-46	A	A, 4	Ved bruk at trådløst eller GN8000, benytt kabel 8800-00-75
<b>LUCENT INDEX</b>						
DT1, DT3, DT5	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>MITEL</b>						
SPECTRUM BLF	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	A / B	B(A), 4	
<b>MTU</b>						
BTD 950 Bluetooth tlf	213x-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A,4	Røravløfter kan benyttes. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>myDOQ</b>						
Docking Station for mobil	213X-02	NEI	88001-99(7)	A	A,4	Rørløfter kan ikke benyttes,tlf har ikke gaffelbryter.
<b>NEC</b>						
D series/ i serie isdn 3040/4040 dect Aspire	213X-00 213x-09 213X-00	JA NEI JA	8800-00-01 88001-99(1) 8800-00-46 88001-99(7)	A NEI A	A,4 NEI A,4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7 Variabel mic nivå på hodsett utgang.

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
<b>NERA</b>						
DCD600	NEI	NEI	SE ANM.	NEI	NEI	
DCD601	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	
DCD601	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(8)	B	B, 4	Med panel kodet for electret headset
<b>NORTEL</b>						
308	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	
(NORTHERN TELEC)						
TONE COMMANDER	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	NEI	NEI	
(MERIDIAN)						
i2004	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	
1140E	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A,4	Apparatet støtter Bluetooth
WLAN 6120/6140	213X-00	JA	8800-00-46	NEI	NEI	
WLAN 2210/2211/2212	213X-00	JA	8800-00-46	NEI	NEI	Enkelte eldre håndsett bruker kabel 8800-00-51
COMPANION C 4030 ( Dect)	213X-00	JA	8800-00-46	NEI	NEI	Bærbart DECT apparat med egen headset utgang.
C 4050 (Dect) ( samme som Philips C933)	213X-02	JA	8800-00-67	NEI	NEI	Bærbart DECT apparat med egen headset utgang.
3030 (Dect)	213X-09		8800-00-46	NEI	NEI	
Meridian M1250, M2250	213X-00	JA	8813-20-02*	A(G)	A (G) 7	*App. produsert etter 98 kan 8800-01-19+0220-64 benyttes i stedet for 8313-20-02. Ved GN 9120/ Ellipse benytt kabelpakke 0220-64, 8800-00-01 og 8800-01-19. Røravløfter passer ikke på dette app.
Meridian M2006 M2008 M2216, M2009 M2112 M2312	213X-00 SE ANM.	JA SE ANM.	8800-00-01 88001-99(1) SE ANM.	A A	A, 4 A, 6	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000. Også kalt Unifon 34,36,37.
M2317,2616,1109,1309	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
M7208, M7310	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
NTD 9346 STD.	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 6	Til Ellipse og GN8000 kreves adapter 0220-64. Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
NTD 9346+3db,NTD9257	213X-00	JA	8813-20-02	G	G, 7	Til Ellipse og MPAll kreves plugg adapter 0220-64.
ORION 3110,3310,3820 3904,3905	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	3310 og 3820 3904,3905 har egen headset utgang. Apparater i acd kø må ha egen kabel 8800-01-19
TAURUS M390X	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	M3903, M3904 og 3905 har eget headset uttak.Ved call senter (ACD) benyttes kabel 8800-01-19.
<b>PANASONIC</b>						
EASA-PHONE, KX-T 2342	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
KX-T 74XX, 75xx	213X-00	JA	8800-00-PA 88001-99(6)	A	A, 4	
KX-T7633	213X-00	JA	8800-00-01* 88001-99(6)	A	A,4	Headset-utg.bruger 8800-00-46, men på gir for svak lyd.
KXCD 705 / 715 / 725/ 735 (Dect)	21XX-09	NEI	8800-00-46	NEI	NEI	GN4110 kan også benyttes
KX-TD 7590 DECT	213X-00	JA	8800-00-46	NEI	NEI	GN4110 kan også benyttes
<b>PFI</b>						
SENEREX, ISDN	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 3	

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
<b>PHILIPS</b>						
C933 (Dect)	213X-02	JA	8800-00-67	NEI	NEI	Bærbart DECT apparat med egen headset utgang.
<b>POLYCOM</b>						
4020, 4040	213X-00	JA	8800-01-46	JA	JA	Ved trådløst benytt kabel 8800-00-75.
<b>SAMSUNG</b>						
DCS LCD 24	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A,4	Har egen headset utgang. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
SMARTPHONE	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A,4	Solgt også under navnet Telenor Smartphone. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>SIEMENS</b>						
EUROSET 821	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 2	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
SP-R 6100 / 6150	213X-02	JA	8800-00-46			
GIGASET 3030/ 4130 ( Bordtlf m/ base for Dect tlf)	213X-02	JA	8800-00-01 88001-99(7)	A	A,4	Rørløfter kan ikke benyttes
Sx 303 (Bordtlf med base for dect tlf)	213X-02	JA	8800-00-01 88001-99(7)	A	A,4	Rørløfter kan ikke benyttes. GN9120 DG kan benyttes.
GIGASET 2000T/ 3000 M ( Trådløst bordtlf)	213X-02	JA	8800-00-01 88001-99(7)	A	A, 4	Rørløfter kan ikke benyttes
GIGASET 3110 / 3000 MICRO ( DECT)	213X-02	JA	8800-00-46	NEI	NEI	
GIGASET 1000 / 2000 / 3000 (DECT)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Har ikke headset utgang.
GIGASET 4000 BASIC/4000 COMF( Dect)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Har ikke headset utgang.
GIGASET 4000 MICRO (DECT)	213X-02	JA	8800-00-63	NEI	NEI	
Gigaset SL37H	213X-02	JA	8800-00-76	NEI	NEI	Passer også med GN4110 sammen med adapt. 362.
Gigaset SL370H	213X-02	JA	8800-00-76	NEI	NEI	Passer også med GN4110 sammen med adapt. 362.
Gigaset SL1, S44, SL55, SL56	213X-02	JA	8800-00-76	NEI	NEI	Passer også med GN4110 sammen med adapt. 362. SL56 Bluetooth passer kun med BT250v.
Gigaset SL100 / S440 (Dect)	213X-02	JA	8800-00-76	NEI	NEI	Passer også med GN9120DG
Gigaset CL100 / S100 (Dect)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Har ikke headset utgang. Passer med 9120DG
Gigaset C450, E450, S450, C470	213X-02	NEI	8800-00-46	NEI	NEI	GN4110 kan også benyttes. Passer med 9120DG
Gigaset C45, E45, S45, C47	213X-02	NEI	8800-00-46	NEI	NEI	GN4110 kan også benyttes.
Gigaset CX450 ISDN	213X-02	NEI	8800-00-46	NEI	NEI	GN9120 DG frarådes.
Gigaset A240 / A340 / C 340 ( Dect)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Har ikke headset utgang. Passer med 9120DG
Gigaset SX 550 (Dect base med s100 håndsett)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Har ikke headset utgang. Passer med 9120DG
Gigaset E150 (Dect)	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Har ikke headset utgang. Passer med 9120DG
PROFISSET 30 / 51 / 70/ 71 (Bordapp isdn )	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(7)	A	A,4	Rørløfter basser ikke på dette bordapp.
WAT TC35i, MC35	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(7)	A	A, 4	Sentralbord løsning for Proffnett og Trådløs Bedrift. GN9350 anbefales brukt fremfor GN9120
OPTISET E (ALLE)	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Lifterkit 0440-729 må benyttes sammen med GN1000. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
OPTIPOINT 410/ 500 / 600 .	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A4/ A5-7	Lifterkit 0440-729 må benyttes sammen med GN1000. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>Hicom</b>						
Open Stage 40/60/80	SE. ANM. 213X-00	SE ANM. JA	SE ANM. 8800-00-IP230	A A	A, 5 NEI	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000 Apparatet støtter DHSG svarfunksjon, benytt kabel 14201-10 til GN9350 eller GN9120 art. nr. 9120-28-11

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
<b>TAKACOM</b>						
RT 250	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>TELCOM EUROPE</b>						
DIALOG 3199, 32XX	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
S431, S322 fra Hagenuk	NEI	NEI	8800-00-23	C	C, 2	Benytt Ellipse LP 8837-90-11 til S431
SAT S3XX	NEI	NEI	NEI	A	A, 5	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
<b>TELEFONSELSKAPET</b>						
CONFIDENT	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
DIALOG DESIGN	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	
<b>TELENOR (TBK)</b>						
ALEGRO	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
ALPHA ISDN-APP	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
ASTRUM D940/D950	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Rørløfter passer ikke til dette apparatet. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
AURA 40, CAPELLA	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
BETA	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
BRIO	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
BUSINESS PHONE 24	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	
CADENZA 10/ 20	213X-00	JA	88001-99(1)	A	A,4	Ved trådbasert headset, anbefales GN8000
CADENZA I, II	213X-00	JA	88001-99(1)	A	A,4	Ved trådbasert headset, anbefales GN8000
CADENZA III	213X-02	NEI	88001-99(1)	A	A 4	Ved trådbasert headset, anbefales GN8000
CONCORDE I/II/III	213X-00	JA	8800-00-38	E / F	E(F), 4	
CREDO	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 4	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
DUO	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
ETUDE 10/30	213X-00	JA	88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7.
KOMBISVAR 200, III	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
MATRIX I/II	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Egen headset utgang. Rørløfter gir ikke ringesignal
MEMO	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
MISTRAL	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	NEI	NEI	Trådløs DECT tlf. Har ingen headset til denne!
NORSTAR	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
OPERA	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	B	B, 4	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000. Ved Ellipse benytt LP 8837-90-11
ORION	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
SENTRAL 22	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 6	Passer kun med GN2100/GN2000 og GN8000
SMART TALK NRG 3/3E	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
SONATA	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 5-7	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
TASTAFON	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
TELE	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
TELLUS	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	A	A, 1	Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
TELLUS ISDN	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	A	E, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
TITAN	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
UP 16	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	B	B, 1	Vi har dessverre ingen headset som passer denne.
UP 48	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Vi har dessverre ingen headset som passer denne.
UP 6/32	SE ANM.	SE ANM.	SE ANM.	B	B, 1	Versjon uten headset utgang. Ved trådbaserte headset, benytt GN8000
UP SMALL GML. SB	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Vi har dessverre ingen headset som passer denne.
UP SMALL GML. SPES AP	NEI	NEI	NEI	NEI	NEI	Vi har dessverre ingen headset som passer denne.
UP SMALL SE ANM.	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	Med ny type mikrotelefon, som Memo. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
VENUS (NEC d/ i Serie)	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Ved bruk av Ellipse benytt 8837-90-11(low power)
VIVO	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
ZETA II, PLUS	213X-00	JA	8800-00-03 88001-99(3)	B	B, 3	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
<b>TELESTE</b>						
2000/2200, SP,DHX,THX	213X-00	JA	8800-00-ZO 88001-99(5)	B	B, 3-5	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
MIRATEL	213X-00	JA	8800-00-PA 88001-99(6)	A	A, 4	
SLO 2000, DH, THA	213X-00	JA	8800-00-PA 88001-99(6)	B	B, 3	Uten headset utgang
<b>TELIA</b>						
MIRA	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	
REPLIK	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
TELI 4000	213X-00	JA	88001-99(5)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
<b>TELTRONIK</b>						
TELCALL STD, OFFICE	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	Har blitt levert med Esselte logo
<b>THOMSON</b>						
ST 2030	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A.4	Apparatet har egen headset utgang.
<b>TODOS</b>						
SURF-PHONE, DUO 128	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>TOPCOM</b>						
DESKMASTER 520	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	Egen headset utgang, aktiveres med høyttaler knapp. På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
<b>VESTFOLD AUDIO</b>						
LYDIA	2139-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 3	Vestfold Audio anbefaler 2139-00 for hørselhem. (design som Doro big). På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7

Produsent / Apparattype	Jabra GN 2100	Jabra GN 2000	Kabelalt.	Jabra GN 9XXX	Ellipse/ GN 8000	Anmerkninger/Kommentar
<b>ZODIAC</b>						
308	213X-00	JA	88001-99(5)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8
VISION - SOLUTION - ASSIST 10-30	213x-02	JA	8800-00-46	NEI	NEI	Passer også med GN4110
EASYPHONE 10	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
FREEDOM, ANSWERPH.	213X-00	JA	8800-00-ZO 88001-99(5)	B	B, 3	
ISDN PHONE 10	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
LCD 300	213X-00	JA	8800-00-01	A	A, 4	
SIGMA XXX	213X-09	NEI	8800-00-ZO 88001-99(5)	B	B, 5	
SNOOKERPHONE 416	213X-00	JA	8800-00-01 88001-99(1)	A	A, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 7
SNOOKERPHONE 55	213X-00	JA	8800-00-ZO 88001-99(5)	B	B, 4	På GN2000 bruk 88001-99 i pos. 8